LumiLed

Manual do usuário

LL-1200 - LL-2200 - LL-3000

Bloco de iluminação autônomo

Os blocos de iluminação autônomos LL-1200, LL-2200 e LL-3000 são fabricados com a tecnologia LED, que permite alto desempenho de iluminação associado a um baixo consumo de energia, baixa emissão de calor e alta durabilidade. Fáceis de instalar e operar, proporcionam conforto e segurança ao ambiente.

Leia atentamente este manual antes de instalar e manusear o produto.

1. Cuidados e segurança

- Este produto foi projetado para uso em ambientes internos. Não o utilize em áreas abertas ou expostas a intempéries.
- Para limpeza do produto, retire o cabo de alimentação da tomada e use uma flanela umedecida com água. Não use outros produtos químicos, pois podem danificar o gabinete ou infiltrar-se no produto, causando danos permanentes.
- Este produto possui bateria interna, após sua vida útil, deve ser disponibilizada em um ponto de coleta para sua correta destinação

2. Especificações técnicas

Produto	LL-1200	LL-2200	LL-3000
Tensão de alimentação		100 a 240 Vac 50/60 Hz	
Autonomia	até 6 horas	até 6 horas	até 4 horas
Fluxo luminoso	1200 lm	2200 lm	3000 lm
Tempo de carga	10h 220 V/15h 127 V	24h 220 V/48h 127 V	
Bateria		Chumbo selada	
Tipo de lâmpada	2 × 24 LEDs autobrilho	2 × 24 LEDs autobrilho	2 × 30 LEDs autobrilho
Potência dos faróis	10W	10W	18W
Ângulo da lente dos faróis		140°	
Temperatura de cor		6500 K	
Temperatura de operação		-10 °C a 50 °C	
Dimensões do produto (L × A × P)	195 × 220 × 55 (mm)	275 × 260 × 70 (mm)	

3. Conteúdo da embalagem

- 1 bloco de iluminação autônomo
- 2 parafusos de fixação
- 2 buchas plásticas de fixação 8 mm
- 1 manual do usuário

4. Produto





5. Instalação

1. Escolha o local desejado para a instalação do produto. Certifique-se de que haja uma tomada de energia elétrica ao alcance do plugue de alimentação do produto;
2. Faça dois furos com broca de 8 mm nos locais previamente marcados, insira as buchas plásticas e parafuse os dois parafusos fornecidos com auxílio de uma chave Philips, mantendo-os afastados 4 mm da parede, para o encaixe dos engates rápidos;
3. Posicione o produto alinhando os engates rápidos sobre os parafusos, deslizando-o para baixo até ocorrer o completo encaixe.

6. Operação e funcionamento

1. Conecte o plugue de alimentação na tomada de energia elétrica. O LED **carga** irá acender, indicando a presença de energia elétrica e a carga da bateria. O LED **carga** indica o estado de carga da bateria, variando sua cor de totalmente vermelho (bateria descarregada) até totalmente verde (bateria carregada);
2. Selecione o modo de funcionamento através do *Botão de seleção*:
   - » **1 :** somente um dos faróis será utilizado quando ocorrer falta de energia elétrica, o LED *Ligado* irá acender.
   - » **2 :** os dois faróis serão utilizados quando ocorrer falta de energia elétrica, o LED *Ligado* irá acender.

   Obs.: *a bateria é mantida carregada em qualquer posição de funcionamento enquanto houver rede de energia elétrica presente.*
3. Ajuste os faróis movendo-os para os lados e para cima, buscando o melhor posicionamento para que iluminem o ambiente corretamente;
4. Para efetuar um teste de funcionamento pressione o botão *Teste*. O LED **carga** irá apagar e os faróis irão acender, conforme selecionado através do *Botão de seleção;*
5. Para efetuar um teste de autonomia, aguarde a carga completa da bateria.

7. Armazenamento e conservação da bateria

1. Este produto está equipado com bateria do tipo chumbo selada. Devido às suas características e tecnologia, não é indicada sua permanência em estoque por um período superior a 180 dias sem que receba carga. Após esse período é obrigatória a conexão do produto à rede de energia elétrica por um período de 48 horas, para recarregar a bateria e assim preservar sua vida útil. A não realização do procedimento citado acima, implicará na perda de garantia da bateria;
2. A cada três meses deve ser verificado o estado da bateria do equipamento, colocando o produto em funcionamento por pelo menos 1h;
3. Recomenda-se que esse teste seja efetuado na véspera de um dia no qual a local esteja com a mínima ocupação, tendo em vista a recarga completa da bateria em 24h.

Termo de garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeito de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 3 (três) meses de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto. Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Lumiled cobre a garantia integral. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia Complementar, a Lumiled reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

   Não terá garantia nas seguintes situações:

a. Defeito for ocasionado por descarga elétrica, raio, sobretensão (Acima de 220 V), umidade, oxidação ou outra influência da natureza;
b. Número de lote Rasurado ou material aberto/adulterado;
c. Material Quebrado ou incendiado, instalado em ambiente externo, infestado por insetos, pintado ou com excesso de sujeira.

Suporte a clientes: (11) 5641-4297 (11) 5641-4297
Suporte Via e-mail: vendas@lumiled.com.br
Importado por: Lumiled Comércio de Eletrônicos EIRELI
Rua Jupi, 156 - Santo Amaro, São Paulo, SP - CEP: 04755-050
CNPJ 60.066.867/0001-71 - www.lumiled.com.br

Origem: China